

AC 680 BATTERI LADER.

Komme i gang:

1. Koble til strøm, laderen piper som bekreftelse på at det er strøm.
2. Trykk på **Batt Type/Stop**, trykk flere ganger for å velge ønsket batteritype, trykk så **Start/Enter** for å bekrefte batteritype.
3. Bruk **Dec** og **Inc** knappene (heretter referert til som **piltaster**) til å bestemme lademodus. (**BALANCE** er anbefalt.)
4. Trykk på **Start/Enter**. Tallene foran A (Amper) vil da blinke, bruk **piltastene** til å velge ønsket ladestrøm (ladestrøm 3.6A vil lade et 3600mAh batteri på litt over en time). Som en regel kan en lade med en strøm (Amp) som tilsvarer batteriets kapasitet (Ah) altså ladestrøm 4 Amp for batteri 4000mAh, (så fremt laderen har kapasitet til dette).
5. Trykk på **Start/Enter**. Tallene foran V(Volt) vil da blinke, bruk **piltastene** for å velge Volt-verdi. (f.eks 7,4V 2S.)
6. Trykk igjen **Start/Enter**; du er nå klar for å begynne og lade.
7. Koble til medfølgende adapterbrikke for balanseplugg og plugg inn balanse pluggen (hvit) som er på batteriet.
8. Koble til medfølgende kabler for ladestrøm i "output", (rød er + og svart er -) og koble så til batteriets strømkabler (**pass på rett polaritet**).
9. Legg batteriet i en LipoGuard ladepose. (Ikke inkludert.) **Under ladning blir Lipobatterier varme og kan i sjeldne tilfeller ta fyr eller eksplodere. Benytt derfor alltid en ladepose under ladning.**
10. Hold inne **Start/Enter**, vent på bekreftelseslyd. Ved riktig utført konfigurasjon velg Start/Enter for å starte ladning.
11. Laderen vil slå seg av når ladning er fullført. Likevel skal ladning skje under oppsyn og en skal koble fysisk fra batteriet etter endt ladning. **Lad aldri Lipobatterier over natten.**

Se for øvrig bruksanvisning i forhold til andre funksjoner så som ladning for lagring av batterier.

Lipobatterier:

Husk at et Lipo batteri aldri må lades helt ut. Dette vil kunne skade batteriet og gjøre oppladning umulig. Så straks en merker at det blir mindre effekt på f.eks RC-bilen skal kjøring avsluttes. Settes batteriet bort for sesongen er det lurt å lade det halveis opp, da forlenger du levetiden.